

- O Hardware aufgestellt (Firewall → Switch → GK12 Server) +Netzwerker Angerufen
- O GK12 Server im BIOS Bootfolge + iRMC (shared) geändert (1. USB 2. AMST)
 - O ext an USB2.0 Port angeschlossen
 - O von AMST. GK12 Update gestartet
- O MAC von LAN2 an EDEKA-GK-Team übermittelt

Lokale IP:

BO GK10 Archiv IP:

- O EBUS PC/Server als Admin Supporttool ersetzt /Gestartet + Beendet
 - O EBUS PC/Server als USER Supporttool gestartet /GK12/ Subst.T ausgeführt
 - O EBUSwin Schedulerverw. **9.1.6.** Tagesende auf „OR“ umgestellt und gestoppt
 - O EBUSwin Prozessverw./Subsys./ **9.1.8.** Kasse auf „Lunar(22)“ umgestellt
 - O EBUSwin Kasse **7.1.1** Uhlradung+Uhlradung Löschen ausgeführt (*wie 8.1.8*)
 - O *JAVA via DSM Installiert bzw. Nachinstalliert!*
 - O GK10 BO + GK12 BO + verknüpfungen angelegt (JAVA!)
 - O EBUSwin Prozessverw./Subsys./ **9.1.8.** Kasse auf „GK Soft. (20)“ zurück gestellt
 - O GK12 Server erreichbar (Meldung von Bauerhenne bzw. Klingemann)
Supporttool /GK12/NET USE T: + COPY XML ausgeführt
 - O T:\in...*.TMP in *.XML umbenannt
 - O GK12 Tresor und Wechselgeld zugewiesen + Mitarbeiter korrigiert / (nur eine Berechtigung)
 - O Tresor Gelderhalt
 - O Wechselgeldzuteilung
 - O Bediener Abrechnen
 - !Tresorbuch muss 0,00 ergeben
 - O Tresor Abrechnen
- Umbau erste Kasse !!!wenn Kasse in Nutzung war alte Kasse im GK10 abrechnen!!!
 → Umbau zweite Kasse!!! erst wenn erste einwandfrei Funktioniert + Eingewiesen
- O GK10 Kasse abgerechnet und Tagesabschluss gemacht
 - O EBUSwin Subsystem Kassenabruf 8.2.3.1 ausgeführt
 - O Hartgeldspitze in Neuer Kasse Eingezahlt.
 - O EBUS PS/Server supp.tool „GK12/DEL NET USE G:“ ausgeführt
 - O EBUSwin Scheduler ... Tagesende aktiv Wöchentlich mo-sa. „OR“ eingestellt
au(Abrechnung im Altsystem (GK10 Archiv) !!!! >
 - O GK10-Server, Umschalter, Switche abgebaut.
 - O Altgeräte Verpackt Rückversand/Abholung vorbereitet.